

Victron Energy bredt program på invertere, batteriladere og kombinasjonsmodeller for profesjonelle brukere.

Ladere



Batteriladere fra
5-200amp.

Invertere



Invertere fra
180 til 5000watt

Inverter/lader



Kombi invertere og
ladere med et utall
av muligheter.

Centaur analoge ladere 12-24 volt.

Multi spenning 90-265V 45-65Hz/90-400VDC

Det er tre individuelle ladeutganger som til sammen gir spesifisert ladestrøm, Centaur prioriterer de batteriene med lavest ladestatus først
Gnist sikker, kortslutningssikker og overtempbeskyttelse. Ladingen er tre trinns og temperatur kompensert. Tetthet IP21

Modell	Spenning nom.	Ladestrøm	Anbefalt Batterikapasitet	Antall utganger	Mål HxBxD i mm	Vekt i Kg
Centaur 12/20	12 volt	20 Amp	80-200Ah	3	355x215x110	3,8
Centaur 12/30	12 Volt	30 Amp	120-300Ah	3	355x215x110	3,8
Centaur 12/40	12 Volt	40 Amp	160-400Ah	3	426x239x135	5
Centaur 12/50	12 Volt	50 Amp	200-500Ah	3	426x239x135	5
Centaur 12/60	12 Volt	60 Amp	240-600Ah	3	426x239x135	5
Centaur 12/80	12 Volt	80Amp	320-800Ah	3	505x255x130	12
Centaur 12/100	12Volt	100Amp	400-1000Ah	3	505x255x130	12
Centaur 12-200	12Volt	200Amp	800-2000Ah	3	505x255x230	16
Centaur 24/16	24volt	16Amp	120-300Ah	3	355x215x110	3,8
Centaur24/30	24Volt	30Amp	240-600Ah	3	426x239x135	5
Centaur24/40	24Volt	40Amp	320-800Ah	3	505x255x130	12
Centaur24/60	24Volt	60Amp	400-1000Ah	3	505x255x130	12
Centaur24/80	24Volt	80Amp	320-800Ah	3	505x255x230	16
Centaur24/100	24Volt	100Amp	400-1000Ah	3	505x255x230	16

Skylla TG Mikroprosessor lader fra 24 til 48Volt.

Multi spenning 185-265V/ 320-450VAC 45-65Hz eller 180-400VDC

Modell Skylla	Spenning Nom	Ladestrøm	Anbefalt batterikapasitet	Antall utganger	Mål HxBxD i mm	Vekt i kg.
24/30TG	24	30Amp	150-300Ah	2	365x250x147	5,5
24/50TG	24	50Amp	250-500Ah	2	365x250x147	5,5
24/50TG 3 faset	24	50Amp	250-500	2	365x250x257	13
24/80TG	24	80	400-800	2	365x250x257	10
24/100TG	24	100	500-1000	2	365x250x257	10
24/100 3 faset	24	100	500-1000	2	515x260x265	23
48/25TG	48	25	125-250	1	365x250x147	5,5
48/50TG	48	50	250x500	1	365x250x257	10



Skylla laderne er perfekte til alle typer blybatterier, enten det er åpne fritt ventilerende AGM eller gelé batterier. 2 utganger, en for full ladestrøm og en på 4amp til startbatteri eller lignende.

Tetthet IP21.

Alle Skylia laderene kan benyttes som power supply.

Datablad lastes ned her.

Charge curve Application example



Batterimonitor
Måler forbruk og gjenværende driftstid



Skylla control
Her kan du se systemets status og stille inn maks strøm slik at sikringene på 220 volt siden ikke ryker



Lader bryter
Her kan du fjernstyre laderen av og på.



Batteri alarm
Gir lyd og lys signal Når batteri spenningen blir ødeleggende

Blue Power ladere 90-265VAC/90-350VDC 12-24 volt 5-15 ampere IP 20 og IP 67



Blue Power Charger
24V 3A IP65



Blue Power Battery Charger
IP20 12/15

Modell Blue power	Spenning nom.	Ladestrøm	Anbefalt min. batterikapasitet	Ladetrinn	Tetthet i IP	Mål HxBxD i MM	Vekt i kg
12V7	12V	7Amp	24Ah	4	IP20	50x85x200	1,3
12/10	12V	10Amp	36Ah	4	IP20	50x85x200	1,3
12/15	12V	115Amp	55Ah	4	IP20	50x85x200	1,3
24/5	24V	5Amp	16Ah	4	IP20	50x85x200	1,3
24/8	24V	8Amp	24Ah	4	IP20	50x85x200	1,3
12/7	12V	7Amp	15Ah	3	IP65	43x80x155	1,1
12/17	12V	17Amp	35Ah	3	IP65	47x99x155	1,4
24/3	12V	3Amp	6Ah	3	IP65	43x80x155	1,1
24/12	24V	12Amp	24Ah	3	IP65	47x99x193	1,4

Laderne er polvenningssikre (sikring) kortslutningssikre og temperatur beskyttet. Datablad lastes ned her.

Invertere 230V/50Hz

Modell	Spennings område inn V.	Peak ut Watt	Watt kont. ut ved 25°C	Tetthet	Mål i MM HxBxD	Vekt i kg
Phoenix 12/180	10,5-15,5	200	180	IP20	72x132x200	2,7
Phoenix 12V/350	10,5-15,5	500	350	IP20	72x155x237	3,5
Phoenix 12V/750	10,5-15,5	1400	750	IP20	72x180x295	2,7
Phoenix C12/1200	9,5-16	2200	1200	IP21	375x214x110	10
PhoenixC12/1600	9,5-16	2300	1600	IP21	375x214x110	10
PhoenixC12/2000	9,5-16	4000	2000	IP21	520x255x125	12
PhoenixC12/3000	9,5-16	6000	3000	IP21	362x258x218	18
Phoenix 24/180	21-31	200	180	IP20	72x132x200	2,7
Phoenix24/350	21-31	500	350	IP20	72x155x237	3,5
Phoenix24/750	21-31	1400	750	IP20	72x180x295	2,7
PhoenixC24/1200	19,5-32,2	2200	1200	IP21	375x214x110	10
PhoenixC24/1600	19,5-32,2	3000	1600	IP21	375x214x110	10
PhoenixC24/2000	19,5-32,2	4000	2000	IP21	520x255x125	12
PhoenixC24/3000	19,5-32,2	6000	3000	IP21	362x258x218	18
PhoenixC24/5000	19,5-32,2	7500	5000	IP21	444x328x240	30

Phoenix Invertere finnes også i 48 volt 350-750 og 5000 watt